



Technische Daten Ledvance Classic  
LED E14 Kerze Fadenlampe Klar 3.4W  
470lm - 827 Extra Warmweiß | Ersatz  
Für 40W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256842                              |
| EAN                                     | 4099854466793                       |
| Herstellercode                          | 4099854466793                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | LED CLASSIC BA P 3.4W 827 Clear E14 |
| Menge in der Originalverpackung         | 1                                   |
| Budgetlight All-in Garantie             | 4 Jahre                             |
| Energieeffizienzklasse                  | D                                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 15000                               |

## Technische Informationen

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Technologie         | LED                         |
| Produkttyp          | E14 LED                     |
| Ersetzt (Watt)      | 40                          |
| Lampen Spannung (V) | 220-240                     |
| Watt                | 3.4W                        |
| Dimmbar             | Nicht dimmbar               |
| Sockel              | E14 (Kleiner Schraubsockel) |
| Farbcode            | 827 Extra Warmweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 2700 Extra Warmweiß         |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 470lm                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 138                         |
| Leistungsfaktor              | >0.40                       |
| Sensortyp                    | Kein Sensor                 |

## Produktinformationen

|              |      |
|--------------|------|
| Ausführung   | Klar |
| LED Filament | Ja   |

## Masse

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Länge (mm)       | 121                        |
| Durchmesser (mm) | 35                         |
| Lampenform       | Kerze mit gebogener Spitze |
| Formbezeichnung  | BA35                       |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

